

Artikeldatenblatt 1920

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1920
Artikel:	TW500
EAN:	4255637505657
Zolltarifnummer:	85364900
Leuchtenart:	Accessoires
Montageart:	Leuchteneinbau
Schutzart:	IP20
Gehäusematerial:	Kunststoff



TW500

Die Lösung für Ihre Anforderung

Technische Weiche 500

- Mischbetriebsmodul ohne Leuchtmittelüberwachung zur Verwendung in allen 230V AC/DC Zentralbatterieanlagen
- Kompakte Abmessungen zum Einbau in Leuchten
- Option : Halterung für Befestigung auf C - / L-Schiene
- Spannungsversorgung durch Schaltregler (Reduzierte Eigenerwärmung Geringere Verlustleistung)
- Relais für kapazitive Lasten
- Maximale Anschlussleistung: 500W
- Netzspannung: 230V AC +/-8% | 50Hz
- Notnetz: 230V AC | 50Hz
216V DC +30% / -20%
- Steuereingang für schaltbares Dauerlicht
- Steuereingang als Netzüberwachung (bei Bedarf aktivierbar)
- Netzeingang mit Überspannungsschutz
- Sicherheitsschaltung - Verbraucher aktiv bei defekter Elektronik
- Steckklemmen für Leitungen bis 1,5 mm
- Kompaktes Kunststoffgehäuse aus PC, Abmessungen (LxBxH): 116 x 36 x 26mm
- geeignet für den Einbau in Leuchten

Die TW500 schaltet bei Umschaltung auf DC-Spannung oder einem erkannten Netzausfall das Leuchtmittel ein. Bei Normalbetrieb kann die Leuchte über einen Schalter („geschaltetes Lichtnetz“) ein und ausgeschaltet werden.

Zwei Arten von Netzausfällen können erkannt werden:

- Ein Ausfall der Netzspannung im gesamten Haus wird von der zentralen Batterieanlage erkannt, welche mit einem Umschalten auf Batteriebetrieb reagiert. Somit liegt am gesamten Notnetz eine Gleichspannung (DC) an.
 - Ein lokaler Ausfall (Sicherung oder FI Schalter) wird hingegen generell von der Batterieanlage nicht erkannt. Hierzu verfügt die Technische Weiche über einen ungeschalteten Lichtnetz-Eingang. Wird eine Überwachung des Lichtnetzes nicht gefordert, kann am Baustein über einen Schalter die Überwachung deaktiviert werden.



Funktion:

Am Notnetz liegt dauerhaft Wechselspannung (AC) an, welche im Notbetrieb von der Batterieanlage auf Gleichspannung umgeschaltet wird.

Diese Spannung wird über ein Relais an den Verbraucher angeschlossen, wobei das Relais im angezogenen Zustand den Verbraucher trennt, also im Ruhezustand das Leuchtmittel einschaltet. Das Trennen des Verbrauchers vom Notnetz kann nur in einem Zustand erfolgen:

Das Notnetz muss Wechselspannung liefern, das ungeschaltete Lichtnetz muss vorhanden sein (bzw. die Überwachung ausgeschaltet sein) und das geschaltete Lichtnetz muss ausgeschaltet sein.

Abmessungen

Breite (mm): 105

Höhe (mm): 35

Tiefe (mm): 24

Nettogewicht (kg): 0,052

Maßzeichnung | dimensional drawing

