

Montageanleitung / Installation instructions

Anwendung

Das Verbindungsbauteil ist für die universelle Anwendung in Blitzschutzsystemen und Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305 / (VDE 0185-305) konzipiert. Mit dem Verbindungsbauteil können gleiche oder auch unterschiedliche Leitermaterialien z.B. in Erdungsanlagen und Fangeinrichtungen miteinander verbunden werden. Das Verbindungsbauteil kann im Außen- und Innenbereich eingesetzt werden. Für das Erdreich zulässige Verbindungsbauteile sind mit einer geeigneten Beschichtung zu versehen, z.B. mit einer Korrosionsschutzbinde zu umhüllen (DEHN-Art.-Nr. 556 125). Bei der Montage sind die in der Montageanleitung angegebenen techn. Daten und Anwendungsbeispiele zu beachten!

Sicherheitshinweise

- Die Montagearbeiten dürfen nur durch ein qualifiziertes, **geschultes Fachpersonal** durchgeführt werden:
- ➔ Die Montage ist grundsätzlich nur im Rahmen der in dieser Montageanleitung genannten Vorgaben und Bedingungen zulässig. Vor der Montage sind die Verbindungsbauteile auf ordnungsgemäßen Zustand zu kontrollieren. Sollte eine Beschädigung oder ein sonstiger Mangel festgestellt werden, dürfen die Verbindungsbauteile nicht montiert werden.
- ➔ Werden Verunreinigungen festgestellt, die nicht dem Auslieferungszustand entsprechen, müssen die Verbindungsbauteile zuerst gereinigt werden. Die Verbindungsbauteile und Leitermaterialien müssen eine saubere Kontaktfläche aufweisen.
- ➔ Es ist darauf zu achten, dass Leiter in der Klemme einen Überstand von 20 mm haben und nur für die typischen Anordnungen nach Produktdatenblatt verwendet werden (siehe Rückseite).
- ➔ Generell dürfen mit den Verbindungsbauteilen nur zugelassene Klemmbereiche nach Produktdatenblatt verbunden werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die ausgewählte Materialkombination den Anforderungen entsprechen, um dauerhaft die Leitfähigkeit in der jeweiligen Blitzschutzklasse zu gewährleisten.
- ➔ Je nach Schraubengröße sind die angegebenen Anzugsdrehmomente zu beachten (siehe Tabelle 1).
- ➔ Bei erkennbaren bzw. herannahenden Gewittertätigkeiten sind die Montagearbeiten aus Sicherheitsgründen zu unterbrechen.
- ➔ Bei den Montagearbeiten empfiehlt es sich, eine persönliche Schutzausrüstung zu tragen.



Entsorgung

Bei eventuellen Metallrückführungen sind die örtlichen Entsorgungsvorschriften zu beachten!

Arbeiten an Fangeinrichtungen und Erdungsanlagen dürfen nur von Personen mit qualifizierter Ausbildung durchgeführt werden:
Work on air-termination and earthing systems may only be carried out by suitably trained and qualified personnel!



- Bei der Errichtung von Niederspannungsanlagen nach VDE 0100-410 (IEC 60364-4-41) und VDE 0100-540 (IEC 60364-5-54), z. B. **Elektrofachkraft**

- When installing low-voltage installations according to IEC 60364-4-41 and IEC 60364-5-54, e.g. **electrician**



- Bei Blitzschutzanlagen nach VDE 0185-305 (IEC 62305), z. B. **Blitzschutzfachkraft**

- When installing lightning protection systems according to IEC 62305, e.g. **lightning protection expert**

Tabelle 1: Typische Anwendung / Table 1: Typical application

Anordnung / Arrangement	Leiter 1/mm Conductor 1/mm	Leiter 2/mm Conductor 2/mm	Anzugsdrehmoment /Nm Tightening torque /Nm	Blitzstromklasse / Lightning current class
Kreuz / Cross	Rm, 16mm ² , Cu	Rohr, 3/4", St/tZn	M8, 20 / M8, 15	H (100 kA)
Parallel	Rd, 8, Al	Rohr, 3", St/tZn	M8, 20 / M8, 15	H (100 kA)
Kreuz / Cross	Rm, 16mm ² , Cu	Rohr, 3/4", Cu	M8, 20 / M8, 15	H (100 kA)
Parallel	Rm, 16mm ² , Cu	Rohr, 3", NIRO	M8, 20 / M8, 15	H (100 kA)
Kreuz / Cross	Rd, 10, NIRO	Rohr, 3", St/tZn	M8, 20 / M8, 15	H (100 kA)
Parallel	Rd, 10, NIRO	Rohr, 3", NIRO	M8, 20 / M8, 15	H (100 kA)
Kreuz / Cross	Rd, 10, NIRO	Rohr, 3", NIRO	M8, 20 / M8, 15	H (100 kA)
Parallel	Rd, 10, NIRO	Rohr, 1/2", Cu	M8, 20 / M8, 15	H (100 kA)
Kreuz / Cross	Rm, 16mm ² , Cu	Rohr, 20, St/tZn	M8, 20 / M8, 15	H (100 kA)
Parallel	Rm, 16mm ² , Cu	Rohr, 1/2", Cu	M8, 20 / M8, 15	H (100 kA)
Kreuz / Cross	Rm, 16mm ² , Cu	Rohr, 1/2", Cu	M8, 20 / M8, 15	H (100 kA)
Kreuz / Cross	Rd, 10, NIRO	Rohr, 1/2", Cu	M8, 20 / M8, 15	H (100 kA)
Kreuz / Cross	Rd, 10, NIRO	Rohr, 20, St/tZn	M8, 20 / M8, 15	H (100 kA)
Kreuz / Cross	Rd, 8, Al	Rohr, 3/4", St/tZn	M8, 20 / M8, 15	H (100 kA)
Parallel	Rd, 8, Al	Rohr, 3/4", Cu	M8, 20 / M8, 15	H (100 kA)
Kreuz / Cross	Rd, 10, NIRO	Rohr, 3/4", Cu	M8, 20 / M8, 15	H (100 kA)

Anmerkung:

Weitere Anwendungen und Prüfanforderungen können aus den via. INTERNET hinterlegten Herstellerprüfberichten entnommen werden! /

Note:

Further applications and test requirements can be found in the via. manufacturer's test reports on the INTERNET!

Application

The connection component is designed for universal use in lightning protection systems and for lightning equipotential bonding according to IEC 62305. The connection component allows you to interconnect conductors made of the same or different materials, e.g., in earth-termination systems and air-termination systems. The connection component can be used indoors and outdoors. Connection components permissible for underground installation must be provided with a suitable coating, e.g. wrapped in anti-corrosion tape (DEHN Part No. 556 125). The technical data and sample applications in these installation instructions must be observed during installation!

Safety notes

- Installation work may only be performed by qualified and **trained personnel**:
- ➔ The connection components may only be installed under the conditions stipulated in these installation instructions. Prior to installation, the connection components must be examined to ensure that they are in good condition. If damage or any other defect is found, the connection components must not be installed.
- ➔ If soiling is found which does not correspond to the delivery condition, the connection components must be cleaned before use. The connection components and conductor materials must have a clean contact surface.
- ➔ Ensure that conductors in the terminal protrude by 20 mm and are used only for typical arrangements according to the product data sheet (see reverse).
- ➔ In general, only approved clamping ranges according to the product data sheet may be connected to the connection components. It must be ensured that the selected material combination meets the requirements in order to permanently ensure conductivity in the relevant class of LPS.
- ➔ The tightening torques indicated must be observed depending on the screw size (see Table 1).
- ➔ For safety reasons, installation work must be interrupted as soon as a thunderstorm approaches/is noticed.
- ➔ It is advisable to wear personal protective equipment during installation work.



Disposal

Local disposal regulations must be observed when recycling metal!

Work on air-termination systems and earth-termination systems may only be performed by qualified personnel!






BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A (540 104)


Figure without obligation

Pipe clamp for electrical contacting of pipes in explosion-hazardous areas zone 2/22. Pipe clamp is secured against self-loosening according to DIN/EN 62305-3 Supplement 2 (VDE 0185-305-3 Bbl 2).



Arrangement:

Typ Part No.	BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A 540 104
Material	SIST
Clamping range pipe Ø	27-89 mm (1 1/4-3")
Screw	● M8 x 20 mm
Material of screw	SIST
Dimensions of strap (l1 x w x d)	330 x 25 x 0.3 mm
Connection Rd	1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Connection (solid / stranded)	4-50 mm ²
Lightning current carrying capability (10/350 µs)	EN 62561-1
Standard	EN 62561-1
Application note	For connection with a cable lug the clamping piece has to be removed
Tightening torque	≥ 15 Nm
Weight	127 g
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85389099
GTIN	4013364239685
PU	10 pcs(s)

* For exact assignment, see test certificate.

We reserve the right to introduce changes in performance, configuration and technology, dimensions, weights and materials in the course of technical progress. The figures are shown without obligation.




BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A (540 104)


Abbildung unverbindlich

Bandrohrschele zur elektrischen Kontaktierung von Rohren in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 2/22. Bandrohrschele entsprechend DIN EN 62305-3 Beiblatt 2 (VDE 0185-305-3 Bbl 2) gegen Selbstlockern gesichert.



Anordnung:

Typ Art.-Nr.	BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A 540 104
Werkstoff	NIRO
Klemmbereich Rohr Ø	27-89 mm (1 1/4-3")
Schraube	● M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube	NIRO
Abmessung Band (l1 x w x t)	330 x 25 x 0.3 mm
Anschluss Rd	1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig)	4-50 mm ²
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	EN 62561-1
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Anwendungshinweis	Beim Anschluss mit einem Kabelschuh ist das Klemmstück zu demontieren
Anzugsdrehmoment	≥ 15 Nm
Gewicht	127 g
Zolltarifnummer (Comb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364239685
VPE	10 Stk.

* Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.