

Dexxo Smart io

Garagentorantrieb



Anwendung: Sektionaltor, Seitensektionaltor, Schwingtor, Flügelstor

Lieferumfang: Antrieb, 2x 4-Kanal Funkhandsender KeyGo 4 io

Robuster und zertifizierter Funkantrieb für das Garagentor. Das Tor lässt sich somit bequem über das Smart-Home-System TaHoma in die Hausautomatisierung einbinden.

- Dexxo Smart 800 io: Torfläche bis zu 12 m², Torgewicht bis zu 150 kg, Torhöhe bis zu 3 m und Torbreite bis zu 5 m (bzw. 4,5 m bei einem Seitensektionaltor)
 - Dexxo Smart 1000 io: Torfläche bis zu 15 m², Torgewicht bis zu 250 kg, Torhöhe bis zu 3 m und Torbreite bis zu 5 m (bzw. 4,5 m bei einem Seitensektionaltor)
 - Schnelle und einfache Installation in 90 sec: Plug & Play, nur 4 Tasten zur Einstellung
 - Spezielle SET-Taste (Einstellungen) und PROG-Taste (Hinzufügen von Funksendern)
 - Tools zur Installation (Help Me by Somfy), Parametereinstellung (TaHoma Pro App), und Fernwartung (Serve-e-Go)
 - Optionales Zubehör: Notstrom-Akku, Warnleuchte, Schlupftürkontakt uvm.
 - Torsteuerung per Smartphone oder Sprachbefehlen möglich
 - Verfolgung der Torposition in Echtzeit über die TaHoma App
 - Separat steuerbare externe Beleuchtung
 - Automatische Schließfunktion (zeit- oder impulsgesteuert)
 - Lüftungsposition und Fußgängeröffnung (manuell, zeit- oder impulsgesteuert)

Bitte beachten: Passende Antriebsschienen (Kette oder Zahnriemen) separat erhältlich

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Dexxo Smart 800 io	1	1240375
Dexxo Smart 1000 io	1	1241568

Technische Daten

Betriebsspannung / Spannungsversorgung Motor	230 V - 50 Hz / 24 V DC
Betriebstemperatur	-20 bis 60 °C
Schutzart	IP 20
Funkfrequenz	868-870 MHz
Maße (L x H x B)	404 x 139,5 x 224,5 mm
Ausgänge	<ul style="list-style-type: none"> - potentialfreier Kontakt, max. 500 W für Außenbeleuchtung - 24 V DC, max. 400 mA für Zubehör - 24 V gesteuert, für Lichtschranke - 24 V 15 W für Warnleuchte
Arbeitszyklen pro Tag	20 (auf 36 500 Zyklen getestet)
Druck-/Zugkraft (Spitze)	800 bzw. 1000 N
Eingang	<ul style="list-style-type: none"> - 2 x NO: drahtgebundene Steuerungen sowie Schluftpforte - 1 x NC: Lichtschranke (TX/RX; BUS) - 1 x für Notstrom-Akku 9,6 V - 1 x für externe io-Antenne
Einlernbare Funksender	unidirektional: 38 (z. B. KeyGo 4 io); bidirektional: unbegrenzt
Geschwindigkeit (max.)	14 bzw. 10 cm/sek

