

This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing. GEZE reserves the right to change the design of the product without notice. The drawing is for information only and is not to be used for manufacturing. The drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractual obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

Vorsicht Gefahr durch elektrischen Strom
Attention Danger for person by electric current

| Anschlussblock Connection block | | Spannung Voltage | Strom Current | Einschaltdauer Duty cycle |
|--|--|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| A Dunkelblau Dark blue | Polarität frei Free polarity | 6V AC/DC ±15% 6-12V AC/DC | 0.5A 0.5-1A | ∞ <1min. |
| | Polarität frei Free polarity | 12V AC/DC ±15% 12-24V AC/DC | 0.3A 0.3-0.5A | ∞ <1min. |
| B Rot Red | Polarität frei Free polarity | 12V AC/DC ±15% 12-24V AC/DC | 0.2A 0.2-0.4A | ∞ <1min. |
| | Polarität frei Free polarity | 24V AC/DC ±15% 24-48V AC/DC | 0.1A 0.1-0.2A | ∞ <1min. |
| E Grün grün | Polarität frei Free polarity | 8-11V AC/DC | 0.2A | ∞ |
| | Polarität frei Free polarity | 11-28V AC/DC | 0.05A | ∞ |
| F Grau Grey | Kontakt schließen: LED blinkt ca. 18 Sekunden. Schlüssel können durch Betätigen einer Schlüssel- taste eingelernt werden. Löschen aller Schlüssel: Kontakt 10 Sekunden betätigen Close contact: LED flashes for about 18 seconds. Keys can be taughted by pressing a key button. Delete all keys: Press contact about 10 seconds | 12V DC ±15% | 0.2A | ∞ |
| Externer Taster betätigt: Türöffner entriegelt External switch pressed: strike is unlocked Antenne 16cm Draht Antenna 16cm wire | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| Rückmeldekontakt Monitoring contact Schwarz Black | CO potenzialfrei potential free NC potenzialfrei potential free | Kontaktstellung: Tür offen Contact position: Door open |
| | CO potenzialfrei potential free NO potenzialfrei potential free | Kontaktstellung: Tür geschlossen Contact position: Door close |

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------------------|--|
| | | GEZE GmbH P.O. Box 13 63 71226 Leonberg Germany | Benennung / designation Anschlussplan A4000/A5000/FT500/A7000 Wiring diagram A4000/A5000/FT500/A7000 | | |
| vertraulich / confidential | | | Ersatz für: subst. for: | | |
| -RoHS-Compliant- | Datum/date | Name | Blatt / von sheet / of | Material-Nr. ID-no. | |
| erstellt / drawn | 19.04.16 | u134 | 1 / 1 | Zeichnungs-Nr. / document-no. | |
| - | | | Maßstab scale | 35401-ep01 | |
| | | | Sprache / language | D | |
| E00 | 19.04.16 | u134 | 1830 | Ersetzt durch: subst. with: | |
| EMPB | Dok.version doc.version | Datum date | Name | Mittelungs-Nr. Doc. change no. | |