

**EnOcean Easyclick Sendeplatine,
2-Kanal****PRODUKT DATENBLATT**

| | |
|-------------------|----------------|
| Andere Bussysteme | sonstige |
| Montageart | sonstige |
| Ausführung | Sender-Einsatz |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Farbe | schwarz |
| 4-Kanal | Ja |
| Mit Busankopplung | Nein |
| 2-Kanal | Nein |
| Aura | Nein |
| Dialog | Nein |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Nova | Nein |
| Standard | Nein |

**EnOcean Easyclick Sendeplatine,
2-Kanal****Easyclickpro-Sendeplatine, 2-Kanal**

Zum Anschluss an konventionelle Taster z.B. in WAB- Taster, mit 4 Eingängen und einem gemeinsamen Leiter, mit den Eingängen lassen sich zwei Wippen eines PTM 200 (wie im Wandsender- und Handsender) simulieren, d.h. 2 x EIN/AUS oder 2 x AUF/AB, Beispiel - mit zwei Eingängen kann über einen Serientaster EIN/AUS geschaltet werden - mit einem zweiten Serientaster kann ein weiterer Verbraucher geschaltet werden, Eintastfunktionen sind nur mit Easyclickpro und bidirektionalen Empfängern möglich, es dürfen keine Schalter angeschlossen werden, mit 2 Batterien Typ CR2032

Anschlussdrähte: L ca. 190 mm

Gehäuse-Abmessungen: 42 x 29 x 16 mm

| Bestellnummer | Artikelnummer | EAN |
|---------------|---------------|---------------|
| 00364956 | D 450 FU-SP2 | 4010105364958 |

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA