


BL67 Elektronikmodul

8 digitale Eingänge, PNP

BL67-8DI-P



- Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlußtechnik
- Schutztart IP67
- LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
- Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
- 8 digitale Eingänge, 24 VDC
- plus-schaltend
- Modul unterstützt ab der Version VN 01-03 beschleunigten Hochlauf für Fast Start-Up (FSU) und QuickConnect (QC) Applikationen

Typenbezeichnung	BL67-8DI-P
Ident-Nr.	6827170
Anzahl der Kanäle	8
Versorgungsspannung	24 VDC
Nennspannung V_i	24 VDC
Nennstrom aus Feldversorgung	≤ 40 mA
Nennstrom aus Modulbus	≤ 30 mA
max. Sensorversorgung I_{sens}	4 A via Gateway oder Power Feed elektronisch kurzschlussbegrenzt
Verlustleistung, typisch	≤ 0.25 W
Eingangstyp	pnp
Art der Eingangsdiagnose	Gruppendiagnose
Signalspannung Low Pegel	< 4.5 V
Signalspannung High-Pegel	7 ... 30 V
Signalstrom Low-Pegel	< 1.5 mA
Signalstrom High-Pegel	2.1 ... 3.7 mA
Eingangsverzögerung	0.25 ms
Potenzialtrennung	Elektronik zur Feldebene
Anschlusstechnik Ausgang	M8, M12, M23
Abmessungen (B x L x H)	32 x 91 x 59mm
Zulassungen	CE, cULus
Betriebstemperatur	-40...+70 °C
Funktionseinschränkung Betriebstemperatur	Einschaltschwelle sinkt, 1mA < I_e < 2,5mA
< 0 °C Umgebungstemperatur	Gleichzeitigkeitsfaktor 0.5
> 55 °C in ruhender Umgebungsluft	-40...+85 °C
Lagertemperatur	5 bis 95 % (innen), Level RH-2, keine Kondensation (bei 45 °C Lagerung)
Relative Feuchte	gemäß EN 61131
Schwingungsprüfung	Bei Montage auf Tragschiene ungelocht nach EN 60715, mit Endwinkeln
Erweiterte Vibrationsfestigkeit	Bei Festmontage auf Trägerplatte oder Maschinenkörper. Dabei min. jedes zweite Modul mit je zwei Schrauben befestigen
- bis 5 g (bei 10 bis 150 Hz)	gemäß IEC 68-2-27
- bis 20 g (bei 10 bis 150 Hz)	gemäß IEC 68-2-31 und freier Fall nach IEC 68-2-32
Schockprüfung	gemäß EN 61131-2
Kippfallen und Umstürzen	gemäß IEC 68-2-31 und freier Fall nach IEC 68-2-32
Elektromagnetische Verträglichkeit	gemäß EN 61131-2
Schutztart	IP67
Anziehdrehmoment Befestigungsschraube	0.9...1.2 Nm

Funktionsprinzip

BL67-Elektronikmodule werden auf die rein passiven Basismodule, die zum Anschluss der Feldgeräte dienen, aufgesteckt. Durch die Trennung der Anschlussebene von der Elektronik wird der Wartungsfall erheblich vereinfacht. Ferner wird die Flexibilität erhöht, da zwischen Basismodulen mit unterschiedlicher Anschlusstechnik gewählt werden kann.









Durch den Einsatz von Gateways sind die Elektronikmodule vollkommen unabhängig vom übergeordneten Feldbus.

BL67 Elektronikmodul

8 digitale Eingänge, PNP

BL67-8DI-P

Kompatible Basismodule

Maßbild	Typ	Anschlussbelegung
	<p>BL67-B-8M8 6827188 8 x M8, 3-polig, female</p> <p>Bemerkung Passende Anschlussleitung (Beispiel): PKG3M-2-PSG3M/TXL Ident-Nr. 6625668</p>	<p>Pinbelegung</p>  <p>Anschlussbild</p> 
	<p>BL67-B-4M12 6827187 4 x M12, 5-polig, female</p> <p>Bemerkung Passende Anschlussleitung (Beispiel): RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL Ident-Nr. 6625608</p> <p>Y-Stück für Einzelbelegung: YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063 Ident-Nr. 6930551</p> <p>BL67-B-4M12-P 6827195 4 x M12, 5-polig, female, paired</p> <p>Bemerkung Passende Anschlussleitung (Beispiel): RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL Ident-Nr. 6625608</p> <p>Y-Stück für Einzelbelegung: YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063 Ident-Nr. 6930551</p>	<p>Pinbelegung</p>  <p>Anschlussbild</p>  <p>Anschlussbild</p> 
	<p>BL67-B-1M23 6827213 1 x M23, 12-polig, female</p> <p>Bemerkung Konfektionierbarer Steckverbinder (Beispiel): FW-M23ST12Q-G-LT-ME-XX-10 Ident-Nr. 6604070</p>	<p>Pinbelegung</p> 

BL67 Elektronikmodul
8 digitale Eingänge, PNP
BL67-8DI-P

LED Anzeigen

LED	Farbe	Status	Bedeutung
D		AUS	Keine Fehlermeldung oder Diagnose aktiv.
	ROT	AN	Ausfall der Modulbuskommunikation. Prüfen Sie, ob mehr als zwei benachbarte Elektronikmodule gezogen wurden. Relevant sind Module, die sich zwischen Gateway und diesem Modul befinden.
	ROT	BLINKEND (0.5 Hz)	Anstehende Moduldiagnose.
DI Kanäle 0...7	GRÜN	AUS	Status des Eingang x = „0“ (AUS)
		AN	Status des Eingang x = „1“ (EIN)

Hinweis:

Die Nummerierung der LEDs entspricht der Nummerierung der Kanäle.

BL67 Elektronikmodul

8 digitale Eingänge, PNP

BL67-8DI-P

Daten Mapping

DATEN	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Input	n	DI 7	DI 6	DI 5	DI 4	DI 3	DI 2	DI 1	DI 0

n = Prozessdaten-Offset in den Eingangsdaten; abhängig vom Stationsausbau und dem jeweiligen Feldbus.

m = Prozessdaten-Offset der Ausgangsdaten; abhängig vom Stationsausbau und dem jeweiligen Feldbus.

Bei PROFIBUS, PROFINET und CANopen wird die Lage der I/O-Daten dieses Moduls innerhalb der Prozessdaten der Gesamtstation über die Hardwarekonfigurationstools des Feldbus-Masters festgelegt.

Bei DeviceNet™, EtherNet/IP™ und Modbus TCP kann mit dem TURCK Konfigurationstool I/O-ASSISTANT eine detaillierte Mappingtabelle der Gesamtstation erzeugt werden.

Pinzuordnung am jeweiligen Basismodul:

DATEN	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
BL67-B-8M8									
Input	n	C7 P4	C6 P4	C5 P4	C4 P4	C3 P4	C2 P4	C1 P4	C0 P4
BL67-B-4M12									
Input	n	C3 P2	C2 P2	C1 P2	C0 P2	C3 P4	C2 P4	C1 P4	C0 P4
BL67-B-4M12-P									
Input	n	C3 P2	C3 P4	C2 P2	C2 P4	C1 P2	C1 P4	C0 P2	C0 P4
BL67-B-1M23(-VI)									
Input	n	C0 P8	C0 P7	C0 P6	C0 P5	C0 P4	C0 P3	C0 P2	C0 P1

C... = Steckplatz-Nr., P... = Pin-Nr.