

# Funk-Entstörfilter, dreiphasig mit Neutraleiter, ableitstromarm HLV 310-500/180




Abbildung zeigt HLV 310-500/30


## Vorteile

Für erhöhte Anforderungen
Ableitstromarm
Einstufiges Filterkonzept
Effiziente Filterwirkung gegen leitungsgeführte Störemissionen
Störfestigkeitserhöhung der angeschlossenen Verbraucher

## Anwendungen

Funk-Entstörfilter für die netzseitige Entstörung von Einzelgeräten, Frequenzumrichtern oder als Sammelentstörer.

## Prinzipschaltbild



## Normen

Funk-Entstörfilter nach DIN EN 60939-2

## Zulassungen



# Funk-Entstörfilter, dreiphasig mit Neutraleiter, ableitstromarm HLV 310-500/180

Elektrische Daten	
Typ	HLV 310-500/180
Besonderheiten	
Eigenschaften	Für den medizinischen Bereich einsetzbar
Betriebsdaten	
Bemessungsspannung	3 x 520 Vac
Spannungsbereich	0 - 3 x 520 Vac
Bemessungsstrom	3 x 180 A+N
Ableitstrom (50 Hz)*	<1,0 mA
Ableitstrom (50 Hz)**	<3,5 mA
Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
Überlastfähigkeit	150 %, kurzfristig
Umwelt	
Klimaklasse	25/085/21 (In Übereinstimmung mit EN 60068-1)
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Sicherheit und Schutz	
Bauart	Metallgehäuse
Schutzart	IP 20
Schutzklasse (vorbereitet)	I
Prüfspannung	2150 Vdc Phase/Phase, 2700 Vdc Phase/PE
Bemerkung	
*	Ableitstrom bemessen auf die max. zulässige Eingangsspannungsschwankung nach IEC 38 ±10 %
**	Ableitstrom bei Ausfall von 2 Phasen
Bestelldaten	
Bestellnummer	HLV 310-500/180

Mechanische Daten	
Typ	HLV 310-500/180
Anschluss und Montage	
Anschlüsse Phase/N	Schraubklemme, 95 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse PE	Bolzen, M10
Befestigung	Befestigungslaschen
Befestigungsschrauben	M6
Maße und Gewichte	
Gewicht	11,10 kg

