

Artikelnummer: **FRGBWSET4X5A**
 Serienname:
 EAN: 4037293031615
 Zolltarif: 85269200900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

RGBW Funk-Controller-Set ■ 12-24V/DC ■ max. 240-480W
 ■ Empfänger und Handsender mit Touch-Farbkreis ■ 868MHz



Funk-Controller-Set für RGB- und RGBW LED-Leuchten. Neben der Farbsteuerung ist es über das Set auch möglich die Leuchte zu dimmen, oder ein- und aus zu schalten. Ebenso können verschiedene Farbwechselmodi, sowie die gewünschte Geschwindigkeit für den Farbwechsel gesteuert werden. Die Farbwahl über den Handsender erfolgt mittels Touch-Farbrad, wobei die Grundfarben rot, grün, blau und weiß auch direkt angewählt werden können. Außerdem können 2 Szenen fest gespeichert werden. Geeignet für 12 und 24V/DC Leuchten. Anschlüsse: 1x Eingang und 4x Ausgang (+RGBW). Maximale Ausgangsleistung je Kanal: 5A, 60W bei 12V/DC und 120W bei 24V/DC. Beim Einsatz mehrerer Sets innerhalb eines Raumes können diese als Master-Slave-Anwendung synchron gesteuert werden. Es können bis zu 20 Empfänger auf einen Handsender und bis zu 5 Handsender auf einen Empfänger eingelernt werden. ta: 0-40°C.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002924)

Schutzklasse	III	Eingangsspannung (V)	12,00 bis 24,00
Breite (mm)	47,00	Ausgangsspannung (V)	12,00 bis 24,00
Ausführung	dynamisch	Schutzart (IP)	IP20
Höhe (mm)	17,00	Anzahl der Farbkanäle	4,00
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Programmierbar	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Max. Ausgangsstrom (A)	5,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Länge (mm)	145,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Aufbau	ja	DIN-Schienenmontage	nein
Einbau	ja	Art der Steuerung	RF
Geeignet für Außengebrauch	nein		