



Artikelnummer	1820950000
GTIN	4044538046693

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennstrom	12 A
Ausgang bei 12V	2x12V/2x6A
Ausgang bei 24V	2x24V/2x6A
Ausgangsspannung [DC]	12 - 24 V
Eingangsspannung [DC]	12 - 24 V
Leistung (bei 12V)	0 - 144 W
Leistung (bei 24V)	0 - 288 W
Stand-by Verlustleistung ca. (Handfunksender)	0,02 mW
Emissionsstrom	10 A
Stand-by Verlustleistung < (Steuergerät)	0,7 W
Stand-by Memory Handfunksender ca.	6 Monate
Anschlussart primär	Schraubklemmen 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussart sekundär	Schraubklemmen 1,5 mm <sup>2</sup>
Ansteuerung	über Handfunksender
Memoryfunktion	ja
Reichweite [Antenne]	15 m

### SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Schutzart	IP20
Nur für Innenbereich	ja
Schutzklasse	III
CE-Kennzeichnung	ja



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:  
01.02.2022  
14:18:00

F-Kennzeichnung	ja
Geeignet für Möbeleinbau	ja
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja

**TEMPERATUREIGENSCHAFTEN**

Umgebungstemperatur [Ta]	-20 - 60 °C
--------------------------	-------------

**MAßE UND GEWICHT**

Höhe	25 mm
Breite	38 mm
Länge	65 mm
Gewicht (Handfunktaster)	65 g
Gewicht (Steuergerät)	185 g

**MATERIAL UND FARBE**

Werkstoff Handfunktaster	Kunststoff
Werkstoff Steuergerät	Aluminium

**SONSTIGE EIGENSCHAFTEN**

Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Ausführung	sonstige

**LIEFERUMFANG**

Im Lieferumfang enthalten	Capsence-Handfunktaster und Batterien
---------------------------	---------------------------------------

