

**DATENBLATT.**

**Produktbezeichnung** SM-DIMM-X3-ARC-W  
**Artikelnummer** 9300210  
**Hersteller** SOLAMAGIC



**Produktbeschreibung**

SOLAMAGIC Funk-Dimm-Modul X3, bis 3kW, weiß, B 11.5cm

Mit dem SOLAMAGIC Funk-Dimmmodul ARC können die Strahler auf 3kW gedimmt werden. Das Modul wird durch Schnellmontage am Kühler montiert. Der 4-Kanal Funk-Handsender wird als Zubehör benötigt. Das Dimmmodul ist in folgenden Farben erhältlich: Weiß, Titan oder Nano-Anthrazit, Schutzart: IP 44, Abmessungen: 115 x 92 x 200 mm, Funkfrequenz: 433 mHz, Reichweite: 20 m.

**Technische Details**

<b>Zusammenstellung</b>	Basiselement mit Komplettgehäuse	<b>Anzahl der Module (bei Modulbauweise)</b>	1
<b>Bedienungsart</b>	Funk	<b>RAL-Nummer (ähnlich)</b>	9010
<b>App-Steuerung über Bluetooth</b>	Nein	<b>Nennspannung</b>	230 230 Volt
<b>Dimmung Phasenanschnitt</b>	Ja	<b>Frequenz</b>	868 868 Hertz
<b>Dimmung Phasenabschnitt</b>	Nein	<b>Steuerspannung</b>	230 230 Volt
<b>Seriendimmer</b>	Nein	<b>Nennleistung</b>	3000 3000 Voltampere
<b>Lastart</b>	universal	<b>Aderquerschnitt</b>	1,5 1,5 Quadratmillimeter
<b>Nebenstelleneingang</b>	Nein	<b>Gerätebreite</b>	115 Millimeter
<b>Lichtwertspeicher</b>	Nein	<b>Gerätehöhe</b>	200 Millimeter
<b>Verwendbar mit Taste</b>	Nein	<b>Gerätetiefe</b>	92 Millimeter
<b>Verwendbar mit Bewegungsmelder</b>	Nein	<b>Min. Tiefe der Gerätedose</b>	0 Millimeter
<b>Verwendbar mit Präsenzmelder</b>	Nein		
<b>Verwendbar mit Zeitschalter/Timer</b>	Nein		
<b>Verwendbar mit Funktaste</b>	Ja		
<b>Verwendbar mit IR-Taste</b>	Nein		
<b>Montageart</b>	Aufputz		
<b>Befestigungsart</b>	Befestigung mit Schraube		
<b>Werkstoff</b>	Metall		
<b>Werkstoffgüte</b>	Aluminium		
<b>Halogenfrei</b>	Nein		
<b>Oberflächenschutz</b>	anodisiert/eloxiert		
<b>Ausführung der Oberfläche</b>	glänzend		
<b>Farbe</b>	weiß		
<b>Transparent</b>	Nein		
<b>Geeignet für Schutzart (IP)</b>	IP44		
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK03		

Anschlussart

sonstige