



## SLC DALI DT8 TW/CCT Dimmer MCU/SLAVE

14/01/2022

**S52035**

### Produktbeschreibung

100mA DALI DT8 Dimmer für CCT/TW DALI-Leuchten. Eingebauter Überspannungs- und Überlastungsschutz. Kann sowohl als Master als auch als Slave arbeiten. Modi: Gruppe, Adresse oder Broadcast.

### Technische Daten

Ausführung	statisch
Art der Steuerung	DALI
Programmierbar	Ja
Aufbau	Nein
DIN-Schienenmontage	Nein
Max. Ausgangsstrom	0,1 A
Schutzklasse	II
Breite	52,4 mm
Ausgangsleistung pro Kanal	-
Eingangsspannung (V)	-
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 25°C)	110000
DALI-bus Stromverbrauch (mA)	4
DALI-Typ	DT8
Marke	SLC
HS Code	85041099

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Farbkanäle	2
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Einbau	Ja
Eingangsspannung	220 - 240 V
Schutzart (IP)	IP20
Länge	83,8 mm
Höhe	83,8 mm
Tunable White	Ja
Frequenzbereich (Hz)	-
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
DALI-bus Ausgangsstrom (ma)	100
Dimmschnittstelle	DALI DT6
Produziert von	The Light Group



