



## Power Supply CV 24V 75W DALI DT6

14/01/2022

### S32088



## Produktbeschreibung

75W dimmbares 24VDC Netzteil. DALI, 1 Kanal / 1 Adresse. Mono. 2,08A

- Dimmbarer LED-Treiber
- Max. Ausgangsleistung 75W insgesamt
- 4 Kanäle DC 24V Konstantspannungsausgang
- Netzteil Klasse II, vollisoliertes Kunststoffgehäuse
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Zur Steuerung einer einfarbigen, zweifarbigen RGB/RGBW-LED-Beleuchtung.
- Eingebaute DALI/PUSH-Dimmerschnittstelle
- Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT6-Befehle unterstützen.
- Schutzart IP20
- Geeignet für LED-Innenbeleuchtungen im Innenbereich
- 5 Jahre Garantie

## Technische Daten

Ausführung	statisch
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja
Dimmung DMX	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Zigbee	Nein

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein





Ohne Dimmfunktion	Nein
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Ausgangsspannung	24 - 24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Länge	244 mm
Höhe	32 mm
Anzahl der LED-Ausgangskanäle	4
Mono	Ja
RGB	Nein
Elektrischer Anschluss (Out)	L`N quick connection
Frequenzbereich (Hz)	50 - 60
Zugentlastung	Ja
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Anzahl Dali-Adressen	4
DALI-Typ	DT6
Dimmschnittstelle	Tastdimmer, DALI DT6
Dimming range	0-100%
GTIN	7070938062053
HS Code	85043180

Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsstrom	312 - 3120 mA
Ausgangsleistung	7,5 - 75 W
Schutzklasse	II
Breite	64 mm
Art des Ausgangsstroms	Konstantspannung (CV)
Ausgangsleistung pro Kanal	7,5 - 75
Tunable White	Nein
RGBW	Nein
Eingangsspannung (V)	100 - 240
Leistungsfaktor	0,9
Außenfarbe	Weiss
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
DALI-Version	DALI2
Dimmmethode	Pulsweitenmodulation (PWM)
Dimmkurve (LED)	Logarithmisch
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group

