

CHROMOFLEX Pro DALI stripe CV

DALI DT8 kompatibel

- 4-Kanal steuerbar über DALI (DT8 kompatibel)
- Anzahl der Kanäle einstellbar
- manueller Modus mit 230 V-Ansteuerung möglich (nur für 1-Kanal Lösungen)
- Eingangsspannung: 10-48 V DC (je nach verwendeter Last)
- com+ gemeinsame Anode
- 4 ansteuerbare Kanäle von monochromen bis zu RGBW-/RGBA-Anwendungen



Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise.



	66000574
Produkt	4-Kanal, von monochrom bis RGBW/RGBA, DALI DT8 kompatibel
Anzahl Kanäle	4
Betriebsspannung DC	10 V DC-48 V DC
Ausgangsstrom je Kanal	2,2 A
Bemessungsleistung	212 W
Max. Gesamtleistung	424 W
Zugentlastung	Ja
max. Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²
Anschluss über	Klemmen
Gehäusefarbe	grau/blau
Länge	182 mm
Breite	52 mm
Höhe	22 mm
Gewicht	99 gr
Bemerkungen	max. Gesamtleistung: 212 W bei 24 V / 424 W bei 48 V com+ gemeinsame Anode

Wir empfehlen bei Verwendung eines KNX/DALI-Gateways Vorabtests bezüglich der Kompatibilität durchzuführen.

ANSCHLUSSKIZZE

