

Produktdatenblatt

Art. Nr. 80.010.4501.0

Relaisbaustein FLARE MOVE 12VDC-1W-6A

Standard-Relaisbaustein flareMOVE 12V-1W-6A, Baubreite 6,2 mm, steckbar, Spulen spg. 12V DC, 1 Wechselkontakt 250V AC / 6A, AgSnO₂;

Art. Nr.	80.010.4501.0
EAN	4015573667907
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Anschlussart	Schraubanschluss
Anzahl der Wechsler	1
Abnehmbare Klemmen	nein
Antrieb, Polung	ungepolt
Antrieb, Funktion	monostabil
Kontakte, zwangsgeführt	nein
Komplettgerät mit Sockel	ja
Schutzart (IP)	IP20

Technische Daten

Betätigungsart	DC
Nennspannung DC (min.)	12 V
Untere Nennspannung DC	9 V
Obere Nennspannung DC	14,4 V

Abmessungen

Tiefe	76 mm
Breite	6,2 mm
Höhe	88 mm

Technische Zeichnung



