

## EMPFÄNGER "MULTI-SC-M" 1-KANAL

Art.-Nr. 8915001111



### PRODUKTMERKMALE

- LED Funk Steuerung für einfarbige LEDs
- Dimmer Funktion von 0 – 100% Helligkeit
- mehrere Empfänger einzeln oder synchron ansteuerbar
- mit Memory Funktion und Soft- Start/Stop
- Anschluss über Schraubklemme
- Fernbedienung separat bestellbar

### MERKMALE

Farbe:	weiss
Drehbar:	Nein
Schwenkbar:	Nein
Material:	Kunststoff
Schutzart:	IP20
Länge:	75mm
Breite:	36mm
Höhe:	17mm
Ursprungsland:	VR China
Reichweite:	bis 30m

### TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme:	12V max. 144W , 24V max. 288W
Eingangsspannung:	12V-24V DC
Ausgangsstrom:	12A
max. Ausgangsstrom:	max. 6A pro Kanal
Funkfrequenz:	2.4 GHz

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für evtl. Fehler übernehmen wir keine Haftung.  
Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen.