

Drehfeldrichtungsanzeiger - Prüfstecker

| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------------|---------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 2223 |
| EAN | 4024941022231 |
| Produktgruppe | Drehfeldrichtungsanzeiger |
| Stromstärke | 63A |
| Polzahl | 4p |
| Polzahl | 3P+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 380 bis 415V |
| Frequenz | 50 und 60Hz |
| Schutzart | IP44 |
| Anzeige der drei Phasen | ja |
| Motordrehrichtungstester | nein |
| Berührungslose Erk. der Drehr. | ja |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,475 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941022231 |
| Länge | 410 mm |

| Logistikdaten | |
|----------------|---------------|
| Breite | 285 mm |
| Gewicht | 0,476 kg |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 2 ST |
| EAN | 4024941834452 |
| Länge | 276 mm |
| Breite | 174 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Gewicht | 1,062 kg |
| Volumen | 2.808 ccm |