

Smart Plug Zigbee

Funkzwischenstecker



Zwischenstecker zum Einbinden von Leuchten sowie kleinen und mittleren elektrischen Geräten per Zigbee-Funk in manuelle, Kalender- und Wenn-Dann-Szenarien in der Smart-Home-Zentrale TaHoma Switch.

- Erweitert die Funkreichweite von Zigbee-Funkantrieben für den Innensonnenenschutz
- Strom sparen: Leuchten und elektrische Geräten nachts oder nach einer bestimmten Nutzungsdauer automatisch ausschalten
- Energiemessfunktion: aktuellen und kumulierten Stromverbrauch von Lampen und Elektrogeräten in der TaHoma App verfolgen
- Einbindung der Stommessfunktion in ein Wenn-Dann Szenario, z. B. um informiert zu werden, wenn die Waschmaschine fertig ist
- Aktueller Zustand des eingesteckten Geräts (An/Aus) über TaHoma abfragbar

Bitte beachten:

- Funktioniert nur in Verbindung mit TaHoma Switch
- Bei Verwendung in Doppelsteckdosen ist aufgrund der Produktmaße nur ein Steckplatz verfügbar

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
Smart Plug Zigbee	1	1871214

Technische Daten

Betriebsspannung	220-240 V, 50/60 Hz, max. 13 A
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Umgebung	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 20
Funkprotokoll	Zigbee 3.0 / Router
Funkfrequenz	2,4 GHz
Maße	79,6 x 67,9 x 72 mm
Max. Ausgangsleistung	3.000 W

