

**Socketline Connect Geräte-Kombination,  
BADORA reinweiß****PRODUKT DATENBLATT**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Schutzkontakt                 | Ja                          |
| Gerätetiefe                   | 53mm                        |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein                        |
| Gerätehöhe                    | 83mm                        |
| Gerätebreite                  | 83mm                        |
| Frequenz                      | 50-50Hz                     |
| Nennspannung                  | 250V                        |
| Halogenfrei                   | Ja                          |
| Nennstrom                     | 16A                         |
| Ausführung                    | SCHUKO                      |
| Anschlussart                  | Schraubklemme               |
| Farbe                         | weiß                        |
| Montageart                    | Unterputz                   |
| Befestigungsart               | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff                     | Kunststoff                  |
| Werkstoffgüte                 | Thermoplast                 |
| Oberfläche                    | sonstige                    |
| Geeignet für Schutzart (IP)   | sonstige                    |

**Socketline Connect Geräte-Kombination,  
BADORA reinweiß**

Socketline Connect Geräte-Kombination, BADORA reinweiß  
bestehend aus: SCHUKO Steckdose mit Schraubklemmen, 2-polig, 10/16 A 250 V , im 1 -fach Rahmen, mit Anschlusskabel und Wieland  
gegis GST 18 Steckverbinder, Kabellänge 30 cm und Brandschutz Attema-Dose UHW

| Bestellnummer | Artikelnummer            | EAN           |
|---------------|--------------------------|---------------|
| 00075791      | H 11.6611/571.02 GE30 BW | 4010105075793 |

---

**PEHA Elektro GmbH & Co. KG**

a Honeywell Company  
Gartenstraße 49  
58511 Lüdenscheid  
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00  
Telefax +49 (0)2351 87979 92  
peha@honeywell.com  
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA