



PRODUKTDATENBLATT

SMART+ MATTER PLUG EU Black

SMART+ MATTER PLUG WITH MATTER TECHNOLOGY | Intelligente Steckdose mit Matter over WiFi-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart Home System



Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- Wenn Benutzer Smart Home Produkte verschiedener Hersteller kombinieren möchten

Produktvorteile

- Drahtlose Steuerung über App oder Sprachsteuerung
- Nahtlose Integration mit Matter-kompatiblen Systemen
- Einfacher Einrichtungsprozess aufgrund der benutzerfreundlichen Standardinstallationsschritte
- Erhöhte Sicherheit durch die Implementierung starker Verschlüsselung und des Authentifizierungsprozesses
- Kleines Design, kompatibel mit allen Arten von Steckdosen und stört nicht die benachbarten Steckdosen
- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten
- Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte und verfolgt den Energieverbrauch

Produkteigenschaften


- Hohe Schaltleistung: bis zu 2.300 W / 10 A
- Energiezähler
- Zeitplanung
- Netzwerkprotokoll: Matter over WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings und anderen Matter-kompatiblen Plattformen
- Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
| Nennstrom | 10 A |
| Netzfrequenz | 50 Hz |

Maße & Gewicht



| | |
|----------------|---------|
| Produktgewicht | 76,4 g |
| Durchmesser | 48 mm |
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 82.4 mm |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 10000 |
|-------------------------|-------|

Farben & Materialien

| | |
|--------------|---------|
| Produktfarbe | Schwarz |
|--------------|---------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -10...+35 °C |
|----------------------------|--------------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Anschlussart | Stecker |
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Amazon Alexa / Google Assistant / Apple HomeKit / Philips Hue |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------------|------|
| Schutzklasse | I |
| Schutzzart | IP20 |

Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.

- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
 - Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
 - Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (für max. 10 A)
 - Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
-

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|------------------------|
|  Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | SMART WIFI MAT PLUG EU |
|  Konformitätserklärung | SMART WIFI MAT PLUG |
|  EU Data Act | SMART WiFi Plugs |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854295218 | Faltschachtel 1 | 57 mm x 79 mm x 88 mm | 121.00 g | 0.40 dm ³ |
| 4099854295225 | Versandschachtel 4 | 168 mm x 125 mm x 108 mm | 553.00 g | 2.27 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/faq
-

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.