



### SCB-C31A

RS-232 auf Ethernet Konverter  
passend zu NUUO Systemen

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### ► Anwendung:

Die SCB-C31A ist ein RS-232 Konverter auf IP-Konverter und gleichzeitig Anschlussmodul für die Karten SCB-C24, CSCB-C26 und SCB-C28 um diese über TCP/IP anschließen zu können.

### ► Technische Spezifikationen:

Typ	RS-232 auf IP Konverter
Eingang	RS-232
Ausgang	Ethernet
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 90, nicht kondensierend
Baudrate	110 bps bis 230,4 kbps
Datenbits	5, 6, 7 oder 8
Stop Bits	1, 1,5 oder 2
Parität	Kein, gerade, ungerade, markiert, leer
Flusskontrolle	Kein, RTX/CTS, XON/XOFF, DTR/DSR
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	0,5
Betriebsspannung	9 - 24 V DC
Abmessungen BxHxT (mm)	85x115x23

BURG-GUARD GmbH  
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany  
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499  
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► **Empfohlenes Zubehör:**

SCB-C24

Digital Ausgang 16-Kanal für PC basierte NUUO NVR und DVR

SCB-C28

Digital Eingang/Ausgang 4-Kanal für PC basierte NUUO NVR und DVR