

| | |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | EFDP23400 |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293014755 |
| Zolltarif: | 85269200900 |

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

- Funk-Dimm-Empfänger ■ 100-240V/AC ■ 400W ■ 868MHz
- zusätzlich per Taster ansteuerbar (8-230V/AC/DC)



Der Funk-Dimmer-Empfänger kann über verschiedene Funk-Dimmer-Steuerelemente, aber auch über einen Taster (8V bis 230V/AC/DC) angesteuert werden. Somit können unterschiedliche Verbraucher bequem über Funk gedimmt werden. Natürlich können die angeschlossenen Verbraucher auch ein-/ausgeschaltet werden. Mögliche Funk-Sender sind EFDSP2, EFDHS3, EFDWP1 oder EFDWP4. Die maximale Leistung beträgt 200W für LED-Verbraucher sowie NV-Halogenleuchtmittel und 400W für HV-Halogenleuchtmittel.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002924)

| | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Schutzklasse | II | Eingangsspannung (V) | 100,00 bis 240,00 |
| Breite (mm) | 46,00 | Ausgangsspannung (V) | 100,00 bis 240,00 |
| Ausführung | statisch | Schutzart (IP) | IP20 |
| Höhe (mm) | 22,00 | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Programmierbar | nein | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Länge (mm) | 45,00 | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Aufbau | nein | DIN-Schienenmontage | nein |
| Einbau | ja | Art der Steuerung | RF |
| Geeignet für Außengebrauch | nein | | |