



## Art.-Nr.: YMOCA-DAMA-MINI CASA DAMA Mini

### NEUHEIT!

Das CASA DAMA Mini Modul ist ein speziell für die Unterputzmontage entwickeltes Modul, das die Kontrolle über bis zu 15 kabelgebundene DALI-Leuchten übernimmt. Dieses intelligente Modul ermöglicht es, die DALI-Leuchten mittels der fortschrittlichen Casambi-Technologie drahtlos zu steuern. Mit einer integrierten DALI-Busstromversorgung von 30 mA sorgt das Modul für eine effiziente und zuverlässige Anbindung der Leuchten. Durch den Formfaktor wird die Installation vereinfacht, während das kompakte Design eine unauffällige Integration in bestehende Lichtsysteme erlaubt. Diese Kombination aus Wireless-Steuerung und DALI-Anbindung macht das CASA DAMA Mini zu einer optimalen Lösung für smarte Beleuchtungsanforderungen.



## TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Verbrauch Standby	0,7 W
Anschlussquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Kommunikationsart	Wireless, Casambi, DALI 1, DALI 2
Dimmungsart	DALI
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
max. Sendeleistung	+4 dBm
CASAMBI Tauglich	Ja
CASAMBI Inside	Ja
Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE, ROHS
Schutzart IP	IP 20
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +50 C°
Lagertemperaturbereich	-25 bis +75 C°
Gehäusetemperatur max., tc	60 C°



Physikalische Daten	
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Produktmaße L	50 mm
Produktmaße B	48 mm
Produktmaße H	21,6 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0,05 kg
Verpackungsmaße L	60 mm
Verpackungsmaße B	60 mm
Verpackungsmaße H	34 mm