



Multi-Telefon mit
Farbmonitor
HTV 840-02 W
200042108-00

Produktbeschreibung

Multi-Telefon mit eingebautem TFT-Farbmonitor 8,8 cm, eingebaute Tasten für Licht und Türöffner, 6 integrierte Funktionstasten, programmierbar für die Funktionen Rufen, Fernschalten, Türmatik, Anrufsperrre, Einzel-Concierge, Notruf, Alarmruf etc.

Leistungsmerkmale:

- 8 LED-Anzeigen, programmierbar für Rufanzeige, Beruhigungs-LED bei Notruf, Rückrufforderung, aktivierte Funktionen wie Anrufsperrre, Türmatik, Einzel-Concierge, etc.
- 3 Eingänge, zum Anschluss von Etagen-, Alarmruf, Notruftasten, zur Auslösung von Fernschalt- und Meldefunktionen, zur Anschaltung der eingebauten LED-Anzeigen
- 2 Steuerausgänge als Relaiskontakte mit gemeinsamen Bezugspunkt, programmierbar für die Funktionen Nebensignal, Beruhigungs-LED, potentialfreie Tastenfunktion u.a.
- 6 Grundkonfigurationen ohne Hilfsmittel wählbar
- individuelle Konfiguration mit Hilfe des System-Controllers SCO 740-...
- eingebaute 5-Wege-Steuertaste zur Bedienung des Bildspeichers, Zoom, Helligkeit, Farbsättigung, zur Datum-/Uhrzeiteinstellung sowie zur Steuerung von Schwenk-/Neigekameras
- integrierter Bildspeicher für 28 Bilder
- mit entsprechender SD-Karte erweiterbar auf über 20000 Bilder

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Kontaktart: | 2 Schließer 24 V, 1 A |
| Umgebungstemperatur: | +5 °C bis +40 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 106 x 278 x 46 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|-------------------------------|-------|----|--------------|
| HTV 840-02 W | Multi-Telefon mit Farbmonitor | Weiβ | E | 200042108-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|----------------------------|-------|----|--------------|
| HH 800-0 | Hörgerätekompatibler Hörer | Weiβ | E | 200087165-00 |
| ZTV 840-0 W | Tischzubehör Video | Weiβ | E | 200044502-00 |



Multi-Telefon mit
Farbmonitor
HTV 840-02 W

200042108

Seite 2

Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|--|-------------------------------------|----------|----|--------------|
| BTC/BTCV 850-..., HTC/HTCV 811-..., HT/HTV 840-... | Sichtscheibe | Glasklar | E | 200029578-00 |
| BTCV 850-... | Schrifteinlage für Tastenfunktionen | Weiß | E | 200029576-00 |
| HT 811/840/850/870-... W | Hörer mit Federzugschnur | Weiß | E | 200029573-00 |



Multi-Telefon mit
Farbmonitor
HTV 840-02 W

200042108

Seite 3

Zeichnungen / Montage





Multi-Telefon mit
Farbmonitor
HTV 840-02 W

200042108

Seite 4

Weitere Dokumente

[HTV 840-02 Multi-Telefon mit Farbmonitor](#)
[HTV 840-02 Multi-Telefon mit Farbmonitor](#)
[Allgemeine Konformitätserklärung](#)
[REACH RoHs Information](#)
[Beschriftungsvorlage Innenstationen](#)

| | | |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------|
| Produktinformation | 3,3 MB | herunterladen |
| Bedienungsanleitung | 7,1 MB | herunterladen |
| Konformitätserklärung | 140 kB | herunterladen |
| Zusatzinformation | 525 kB | herunterladen |
| Beschriftungsservice | 0 Bytes | herunterladen |