## WISI VX 67 B

## Hausanschlussverstärker





## Kurzbeschreibung

BK Verstärker nachgeschaltet einem Übergabepunkt zur Pegelanhebung für ein nachfolgendes koaxiales Verteilnetz, direkter Anschluß bis zu 4 Antennendosen

## **Auf einen Blick:**

- Einstellbarer Pegel und Entzerrer
- F-Anschlüsse
- Wandmontage
- Metallgehäuse

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320 Wilhelm-Sihn-Str. 5-7 Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350

75223 Niefern - Oeschelbronn, Germany E-Mail: info@wisi.de

Technische Daten	
Vorwärtsweg	
Eingänge	1 St.
Frequenzbereich Vorwärtsweg	851006 MHz
Verstärkung Vorwärtsweg	6 dB
Ausgangspegel 1	≥87 dBµV (CENELEC 42 Kanäle, flat, bei CSO/CTB >60 dB)
Rückweg	
Frequenzbereich Rückweg	565 MHz
Verstärkung Rückweg	1 dB
Rauschmaß Rückweg	≤18 dB
Ausgangspegel 4	116 dBµV (DIN. IMA2/3 >50 dB)
Anschlüsse	
F-Buchse	5 St.
Allgemeine Daten	
Betriebsspannung AC	230 V (±10 %)
Leistungsaufnahme	3 W
Schirmungsmaß	dB Klasse A, EN 50083-2
Abmessungen (BxHxT)	165x105x45 mm
Betriebstemperaturbereich	-25+75 °C
Schutzklasse	IP20

Verpackungsdaten	
Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	166 x 150 x 50 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.870 kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	01-02-2015 00:00:00 dm <sup>3</sup>
Bruttogewicht Versandeinheit	0.87 kg
EAN	4010056715960
Artikelnummer	71596
Zolltarifnummer	8543703000